

Monteringsanvisning

Air Wall



1 Res upp stativet och ställ det på sin botten.
Luta det något och tag loss fästplattan, (hakmontage).

2 Skruva fast stativets fästplatta i väggen med lämplig skruv beroende på väggmaterial, helst bör stativet fästas i betong eller massivträ. OBS! Använd medföljande runda distanser (nylon) mellan vägg och stativets fästplatta. Lämplig placering underkant fästplatta och till golv ca 70mm.



3 Placera styrenheten i sin hållare.



4 Montera ena änden av motorkabeln (1M) i port 1 på styrenheten.



5 Montera andra änden av motorkabeln med elpelarens kontakt.



6 För in bordskontrollens kontakt genom bakre urtaget. Detta är placerat på stativets sida.



7 Montera bordskontrollens kontakt i styrenhetens port A1.



7 Montera nätkabeln i styrenhetens uttag märkt AC.



9 Nätkabeln släpps ned i det fria utrymmet längst ned i stativet. Motorkabeln läggs som en kringla i tomrymmet i stativet.



10 Haka på stativet på fästplattan och lås fast med lämplig låsskruv, detta förhindrar att stativet kan hoppa loss från fästplattan.



11 Placera bordsskivan på stativet och skruva fast, använd medföljande 5 st skruv. 1 st nylondistans placeras mellan skiva och fästöra!



12 Skruva fast bordskontrollen med 2 st träskruv 4,0x20mm. Använd medföljande etiketter för att fästa bordskontrollens kabel i skivan.

Bordet ska "nollas" innan det är klart för användning. Detta görs genom att man kör ner bordet till lägsta höjd och håller inne knappen för nedåtdrift några sekunder. Stativet kommer då att niga till och justera sig.

Om elstativet inte rör sig alls efter inkoppling, kontrollera att motorkabel/bordskontroll är rätt isatta, kontrollera att det är ström fram till styrenheten. Skivan måste lossas från stativet för att kunna kontrollera.